


Click-Ductor overgangskast voor stroomafnemers

Productinformatie

Een overgangskast wordt aan een meeneem arm gemonteerd. Hierin wordt de flexibele kabel van de stroomafnemer verbonden met de vaste bekabeling van de te voeden apparatuur.


... [Read more](#)



BMV35 + TT35-4

Click-Ductor overgangskast voor stroomafnemers

Maattekening



Technische gegevens

Code	Types of transition boxes for collector trolleys. dimensions l x w x h	Types of transition boxes for collector trolleys. connecting terminals	Types of transition boxes for collector trolleys. cable inlet
OG200-5	330x140x180 mm	5 st. bolts M10	4 glands PG211 special inlet20-70mmØ
OG200-7	330x140x180 mm	7 st. bolts M10	4 glands PG211 special inlet20-70mmØ
OG300-4	300x190x180 mm	4 st. bolts M10	6 glands PG211 special inlet20-70 mmØ
OG300-7	300x190x180 mm	7 st. bolts M10	6 glands PG211 special inlet20-70 mmØ
TTB100-4	195x160x80 mm	4 st. 16 mm ²	3 glands M32 1 gland M40
TTB100-7	195x160x80 mm	7 st. 16 mm ²	3 glands M32 1 gland M40
TTB140-4-2	195x160x80 mm	4 st. 35 mm ²	2 glands M32 1 gland M50
TTB35-4	175x115x70 mm	4 st. 4 mm ²	2 glands M32
TTB35-7	175x115x70 mm	7 st. 4 mm ²	2 glands M32
TTB70-4	175x115x70 mm	4 st. 10 mm ²	2 glands M32 1 gland M40
TTB70-7	175x115x70 mm	7 st. 10 mm ²	2 glands M32 1 gland M40

Click-Ductor overgangskast voor stroomafnemers

Maatvoeringen.			
	BMV35 + TTB35	BMV70+ TTB70	BMV100 + TTB100
A	370	505	640
B	175	175	195
C	115	115	160
D	70	70	80
In	1xM32	2xM32	3xM32
Out	1xM32	1xM40	1xM40